

technische daten
bedienungsanleitung

kx waVer



Vielen Dank, dass Sie sich für ein JM AudioDesign Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spass mit dieser innovativen Technik.

WARNHINWEISE

- Gerät auspacken und auf eventuelle Transportschäden überprüfen. Verpackungsmaterial sollte nicht in Kinderhände gelangen
- Bitte öffnen Sie niemals ein Gerät. Das ist aus Sicherheits- und Garantiegründen nur ausgewiesenen Fachpersonal gestattet.
- Vor NÄSSE, HITZE und KÄLTE schützen, nicht WERFEN, direkte SONNENEINSTRALUNG vermeiden, nicht in den HAUSMÜLL werfen.
- Kinder und Tiere sollten mit dem Gerät nicht in Berührung kommen.
- Bitte denken Sie daran zu laute Musik schädigt Ihr Gehör.

Technische Daten

kx waVer no.25

Power: 20 Watt (M) *
Frequenzgang: 120 – 18.000 Hz. *
Schalldruck: 84 – 88 dB (1W / 1m) *
Impedanz: 8 Ohm
Maße (H x L x B): 28 x 72 x 50 mm
Farbe: schwarz
Garantie: 24 Monate



Technische Daten

kx waVer no.45

Power: 30 Watt (M) *
Frequenzgang: 100 – 18.000 Hz. *
Schalldruck: 85 – 89 dB (1W / 1m) *
Impedanz: 8 Ohm
Maße (H x L x B): 28 x 72 x 50 mm
Farbe: schwarz
Garantie: 24 Monate




Technische Daten

kx waVer no.65

Power: 80 Watt (M) *
Frequenzgang: 70 – 18.000 Hz. *
Schalldruck: 86 – 90 dB (1W / 1m) *
Impedanz: 8 Ohm
Maße (H x L x B): 34 x 100 x 68 mm
Farbe: schwarz
Garantie: 24 Monate





1



2




3



4



5



6

Montage

- 1 Materialuntergrund gut säubern und Fettreste entfernen.
- 2 Den Spezialkleber, vollflächig (Dicke 1-2 mm) auf den kx waVer aufbringen. Der Typ no.65 **kann** noch zusätzlich angeschraubt werden.
- 3 10 Sekunden fest andrücken (siehe auch Kleberdatenblatt) . Anpressdruck nur auf den Kanten ausüben.
- 4 waVer Kabel und Zuleitungskabel mit der beiliegenden Klemme verbinden. Auf Polung achten (rot auf rot + / schwarz auf schwarz -)
- 5 Verbindungsklemme an der Unterseite mit Spezialkleber versehen.
- 6 Verbindungsklemme ca. 10 Sekunden fest andrücken.

**WICHTIG: Testen Sie die Funktion der waVer bevor Sie den Einbauort verschließen.
Nur wenn die kx waVer von zertifizierten JM AudioDesign Partnern eingebaut wurden besteht Garantieanspruch.**

Kontakt

JM AudioDesign / Vertrieb

Gabriele Söhngen
CEO / Inhaberin

Gerhart-Hauptmann-Straße 6 b
D-64658 Fürth / Odenwald

Telefon: +49 (0) 6253 8073630

E-mail: vertrieb@jm-audiodesign.de
Website: www.jm-audiodesign.de

Ihr Partner für:

professional audio
multimedia
B2B projektentwicklung